

## Umstellung Ihres SIP-Anschlusses auf SRV-Abfrage

Für die Telefonieverbindung der Telefonanlage oder des Mediagateways ist Ihr SIP-Anschluss zuständig. Für die Anmeldung der Anlage beim Dienstanbieter benötigt die Digitalisierungsbox eine Adresse. Diese liegt als URL vor, die über DNS in eine IP-Adresse aufgelöst wird.

Bei der Adressauflösung wird zunehmend die sog. SRV-Abfrage verwendet, was unter Umständen dazu führt, dass Sie eine Änderung an Ihrer Konfiguration vornehmen müssen.

### Hinweis

*Bevor Sie ggf. Änderungen an der Konfiguration vornehmen, stellen Sie sicher, dass auf Ihrer Digitalisierungsbox die neuste Systemsoftware installiert ist. Sie können dies im Menü **Home** im Abschnitt **Nach Updates** suchen überprüfen.*

### Im Betrieb der Digitalisierungsbox als Telefonanlage

Um Ihre Konfiguration zu prüfen und ggf. anzupassen gehen Sie in das Menü **Telefonie > Mehr anzeigen > VoIP > Einstellungen > SIP-Provider** und wählen Ihr SIP-Konto zur Bearbeitung aus. Suchen Sie den Abschnitt **Registrar**. Wichtig ist hier die Einstellung für **Port Registrar**. Für die Auflösung der Registrierungsadresse über SRV muss er auf den Wert *0* eingestellt sein. Korrigieren Sie der Wert ggf. und speichern Sie die Konfiguration:

The image shows two screenshots of the 'Registrar' configuration page. The top screenshot shows the 'Registrar' field with 'tel.t-online.de' and the 'Port Registrar' field with '5060'. A large red arrow points down to the bottom screenshot, which shows the same 'Registrar' field with 'tel.t-online.de' but the 'Port Registrar' field now set to '0'.

Erweitert Sie dann die Ansicht erneut über die Schaltfläche **Mehr anzeigen** und suchen Sie den Abschnitt **Proxy**:

# Proxy

<b>Proxy</b>	<b>Port Proxy</b>
<input type="text" value="tel.t-online.de"/>	<input type="text" value="0"/>

Auch hier muss der Wert für **Port Proxy** auf 0 stehen. Korrigieren Sie den Wert ggf. und speichern Sie die Konfiguration.

### Im Betrieb als Media Gateway

Um Ihre Konfiguration zu prüfen und ggf. anzupassen gehen Sie in das Menü **Telefonie > Mehr anzeigen > VoIP > Einstellungen > SIP Konten** und wählen Ihr SIP-Konto zur Bearbeitung aus. Suchen Sie dann den Eintrag **Protokoll** und **Port** unter dem Eintrag **Registrar**. Wichtig ist hier die Einstellung für **Port**. Für die Auflösung der Registrierungsadresse über SRV muss er auf den Wert 0 eingestellt sein. Korrigieren Sie den Wert ggf. und speichern Sie die Konfiguration:

The diagram illustrates the configuration change for the Registrar port. It shows two screenshots of the 'Registrar' settings. In the top screenshot, the 'Protokoll' dropdown is set to 'Automatisch' and the 'Port' field contains '5060'. A large red arrow points down to the bottom screenshot, where the 'Port' field has been changed to '0'. The 'Registrar' field in both screenshots contains 'tel.t-online.de'.

<b>Registrar</b>
<input type="text" value="tel.t-online.de"/>
<b>Protokoll</b>
<input type="text" value="Automatisch"/> Port: <input type="text" value="5060"/>

↓

<b>Registrar</b>
<input type="text" value="tel.t-online.de"/>
<b>Protokoll</b>
<input type="text" value="Automatisch"/> Port: <input type="text" value="0"/>